

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-olight-osight-k-6-moa-p-12659.html>

Kolimator OLIGHT OSIGHT K 6 MOA



Cena

829,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000973

Kod EAN

6978095650179

Opis produktu

Kolimator OLIGHT OSIGHT K 6 MOA

Kolimator OLIGHT OSIGHT K 6 MOA to nowoczesny, kompaktowy celownik otwarty zaprojektowany z myślą o strzelcach ceniących precyzję, niezawodność i szybkie namierzanie celu. Wykonany z wyjątkowo wytrzymałego stopu aluminium **7075-T6**, łączy lekkość z odpornością na uszkodzenia. Matowe, czarne wykończenie nie tylko podnosi estetykę, ale również skutecznie redukuje odbicia światła.

Szeroka **soczewka 24 x 14 mm** z wielowarstwową powłoką **Multi-Coated** zapewnia czysty, kontrastowy obraz i wysoką transmisję światła. Czerwony punkt celowniczy o wielkości **6 MOA** jest doskonale widoczny, co pozwala szybko zgrywać optykę z celem – idealne rozwiązanie zarówno do dynamicznego strzelectwa, jak i do codziennego użytkowania.

Kolimator oferuje **10 poziomów jasności**, w tym **2 przystosowane do pracy z noktowizją**, dzięki czemu z łatwością dopasujesz podświetlenie do aktualnych warunków. Regulacja w pionie i poziomie odbywa się w zakresie **35 MOA**, pozwalając na precyzyjne ustawienie punktu.

Wygodny system zasilania z **baterią CR1620** wsuwaną z boku umożliwia jej wymianę bez konieczności demontowania celownika. Dzięki zastosowaniu energooszczędnego **czujnika ruchu Motion Sensor**, czas pracy urządzenia może sięgać nawet **63000 godzin**.

Najważniejsze cechy:

- Czerwony punkt celowniczy **6 MOA**
- Soczewka z powłoką **Multi-Coated** o wymiarach 24 × 14 mm
- Wytrzymała konstrukcja z **aluminium 7075-T6**
- Wodoodporność **IPX6**
- Zasilanie: **bateria CR1620** (w zestawie), montowana od boku
- **Do 63000 godzin** pracy na baterii
- **Motion Sensor** – automatyczne wyłączanie po 3 minutach bez ruchu
- **10 poziomów jasności**, w tym **2 tryby Night Vision**
- Regulacja pion/poziom: **35 MOA**
- Montaż w standardzie **RMSc**
- W zestawie: bateria, narzędzia montażowe, instrukcja